

Инструкция по проверке даты окончания и обновлению лицензионного ключа South GALAXY G1

Важное замечание! Данная инструкция актуальна для прибора South Galaxy G1 в комплектации без WEB-интерфейса. Если ваш прибор имеет WEB-интерфейс, воспользуйтесь инструкцией по эксплуатации к прибору.

Для проверки даты окончания лицензионного ключа или его обновления необходимо подключить прибор к компьютеру и воспользоваться программой InStar. Для этого:

- Вставьте заряженную оригинальную аккумуляторную батарею в прибор и закройте крышку батарейного отсека;

- Подключите прибор комплектным Y-образным кабелем к компьютеру, подключив разъем Lemo в прибор в разъем закрытый заглушкой с эмблемой USB (рис. 1), а разъем COM к компьютеру.



Рисунок 1

Важное замечание! К компьютеру для проверки или обновления лицензионного ключа подключать следует именно COM разъем на кабеле. Если в вашем компьютере нет COM разъёма, воспользуйтесь сторонним USB-COM переходником.

-После подключения прибора к компьютеру включите прибор и откройте программу InStar на компьютере. Перейдите в раздел «Receiver Register», в верхней панели в выпадающем меню «Serial Port» выберите COM-порт к которому вы подключили прибор, после нажмите кнопку Open. Прибор отобразит дату окончания действующего кода.

-Для обновления ключа введите новый в строку «KEY» и нажмите Input. В случае успешного ввода изменится дата окончания кода. В случае если возникает всплывающее окно с ошибкой, ключ введён не верно.

Код имеет вид:

«**S82576117216713**:NOT-**873E6C480239BF87AF252CDE5E94B87005F0**-20171201-20170620»

где жирным выделен сам код, курсивом серийный номер прибора, подчёркнута дата истечения кода. Постоянный код имеет дату 2050.01.01.